SOZ

230V

20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A

S311 B16

40A

PEN

PEN

SWZ

obudowa STO/44/1 + FT-0

25A

PEN

SKRZYNKĘ USTAWIĆ OBOK
ISTN. LAMPY OŚWIETL.
UL. JASNEJ

P_{sz}=0,90 kW
P_z =0,90 kW

YKY 3 x 6 -w ziemi

25m

YKY 3 x 6 -w ziemi

ISTN. LAMPA OŚWIETL.
UL. JASNEJ

50m

Z1

15m

Z1

15m

Z1

15m

Z1

R<10 ohma

20m

25m

Z2

10m

Z3

10m

Z3

10m

Z5

10m

Z5

10m

Z5

10m

Z3

Z3

10m

Z2

R<10 ohma

25m

Z5

15m

Z5

R<10 ohma

35m

Z5

10m

Z4

10m

Z4

10m

Z4

10m

Z4

10m

Z4

10m

Z4

R<10 ohma

SOZ

obudowa ST1/88/1 + FT1



880

FeZn 25 x 4 mm
w ziemi

R<10 ohma

UWAGA :

-NAPIĘCIE ZASILANIA - 400/230 V.
-SYSTEM OCHRONNY - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
-SIEĆ TYPU TN-C
-TEMPERATURA BARWOWA PROJ. ŹRÓDEŁ LED W LAMPACH POWINNA WYNOSIĆ 3000K

LEGENDA:

Z1	LIGHT LINEAR LED 28W IP65
Z2	LIGHT LINEAR LED 110W IP65
Z3	LIGHTALK 1 LED AS 55W IP67
Z4	LIGHTWAVE 2 LED 27W IP65
Z5	HARRIER 3 LED 17W IP67

TEMAT:	Zagospodarowanie skweru miejskiego przy ul. Jasnej 31a dz. nr ew. 257 obręb Trynek	
TYTUŁ:	SCHEMAT STRUKTURALNY OŚWIETLENIA SKWERU	
PROJEKTOWAŁ: Grzegorz Michalski upr. 172/91	FAZA: projekt budowlano-wykonawczy	
	DATA: 08. 2016	
OPRACOWAŁ: Grzegorz Michalski	SKALA:	NR RYS.: E-01